

# RC-80

Mando a distancia multifunción

Inalámbrico

Armado, armado silencioso y parcial

Desarmado

Botón de SOS (pánico)

Indicador LED



Mando a distancia remoto que permite diversas operaciones sobre la alarma a una distancia máxima de 80 metros. Además de armar y desarmar la alarma, dispone de 4 botones con funciones avanzadas.

Gracias a su sencillo diseño, puede llevarse como llavero y tenerlo siempre a mano. Dispone de un LED que se ilumina cuando se pulsa algún botón o cuando la batería está baja.

- Armado, arma todos los detectores (Modo fuera de casa)
- Desarmado, desarma todos los detectores
- Armado parcial, quedan armados todos los detectores salvo los de la zona A (Modo casa)
- Botón de pánico, llama inmediatamente al número de teléfono pre-establecido
- Armado silencioso, arma todos los detectores de forma silenciosa
- Desarmado silencioso, desarma todos los detectores de forma silenciosa

## Especificaciones

<b>Alimentación</b>	1 pila CR2025 de 3 V
<b>Distancia de transmisión</b>	= 80 m ( en espacio abierto)
<b>Frecuencia</b>	433 MHz (± 75 KHz)
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10° C ~ 55° C
<b>Humedad relativa</b>	= 80% (sin condensación)
<b>Dimensiones</b>	135 (Al) x 90 (An) x 15 (Fo) mm
<b>Peso</b>	90 g